

SPS-2116 双路电源切换器

- 全新的有线网络电源系统解决方案
- 让普通的线路供电实现互动

Power
for your cable and telecommunications systems...
Solutions

产品概述

光接收机在有线电视网络中的作用可谓举足轻重,因为一台光接就可以为 500~2000 用户提供有线电视信号。而为这台光接提供电力的线路供电通常只有一台。一旦这台供电因故障而无法正常工作,相应的信号传输就会中断,导致该地区的用户无法正常观看电视节目。有了 SPS-2116 双路电源切换器,这个问题便迎刃而解。

SPS-2116 可以连接两台线路供电,并自动实时侦测其工作状态。一旦其中一台供电不能正常工作,SPS-2116 可以自动从另一台获取电力并供给故障供电的负载,保证信号传输的畅通无阻。

另外,SPS-2116 集成了信号插入器的功能,节省运营商的投资。



SPS-2116

产品特征

- 5 - 1000MHz 工作带宽
- 可同时监测两台线路供电
- 集成信号插入器功能
- 30~ 90VAC 更宽的输入电压范围
- 15A 通过电流
- 铸铝合金机壳, 静电喷塑处理
- 密封性好, 可全天候野外工作
- 背面装有绞线扣, 安装简单
- 5/8 英寸输入和输出口, 施工方便

额定规格

输入电压	30 – 90VAC
工作带宽	5 ~ 1000MHz
通过电流	15A
信号交流声比	≥66dB
反射损耗	14dB(860-1000MHz)
插入损耗	1.3dB(860-1000MHz)
阻抗	75Ω
产品尺寸	141x110x74mm
产品毛重	0.7kg

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市潍徐南路—262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn fydq@263.net [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改, 恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2012 安丘市方圆电器有限公司。

FYDQ[®]
www.fydq.com.cn