

SPS-2116 双路电源切换器

- 全新的有线网络电源系统解决方案
- 让普通的线路供电实现互动



产品概述

光接收机在有线电视网络中的作用可谓举足轻重,因为一台光接就可以为 500~2000 用户提供有线电视信号。而为这台光接提供电力的线路供电通常只有一台。一旦这台供电因故障而无法正常工作,相应的信号传输就会中断,导致该地区的用户无法正常观看电视节目。有了 SPS-2116 双路电源切换器,这个问题便迎刃而解。

SPS-2116 可以连接两台线路供电,并自动实时侦测其工作状态。一旦其中一台供电不能正常工作,SPS-2116 可以自动从另一台获取电力并供给故障供电的负载,保证信号传输的畅通无阻。

另外,SPS-2116 集成了信号插入器的功能,节省运营商的投资。



SPS-2116

产品特征

- 5 - 1000MHz 工作带宽
- 可同时监测两台线路供电
- 集成信号插入器功能
- 30~ 90VAC 更宽的输入电压范围
- 15A 通过电流
- 铸铝合金机壳, 静电喷塑处理
- 密封性好, 可全天候野外工作
- 背面装有绞线扣, 安装简单
- 5/8 英寸输入和输出口, 施工方便

额定规格

输入电压	30 – 90VAC
工作带宽	5 ~ 1000MHz
通过电流	15A
信号交流声比	≥66dB
反射损耗	14dB(860-1000MHz)
插入损耗	1.3dB(860-1000MHz)
阻抗	75Ω
产品尺寸	141x110x74mm
产品毛重	0.7kg

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处-262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn fydq@263.net [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改,恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2009 安丘市方圆电器有限公司。



SPS-5116A SPS-5116C

智能电源切换器

- 全新的有线网络电源系统解决方案
- 让普通的线路供电实现互动

产品概述

SPS-5116A 和 SPS-5116C 智能电源切换器为 SPS-2116 双路电源切换器的改进机型。SPS-5116A 和 SPS-5116C 可以连接五台线路供电设备，并自动实时侦测其工作状态。一旦其中一台供电设备不能正常工作，智能切换器可以自动从临近一台供电设备获取电力并供给故障供电设备的负载，保证信号传输的畅通无阻。

SPS-5116C 的每路输入和输出端口均装配耐用 LED 指示灯，方便远距离观察。另外，SPS-5116 集成了信号插入器的功能，从而节省了网络运营商的投资。

输入电压	30 – 90VAC
工作带宽	5 ~ 1000MHz
通过电流	7A (SPS-5116A) 15A (SPS-5116C)
信号交流声比	≥66dB
反射损耗	14dB(860-1000MHz)
插入损耗	1.3dB(860-1000MHz)
阻抗	75Ω
产品尺寸	152x115x74mm(SPS-5116A) 332x158x89mm(SPS-5116C)
产品毛重	0.7kg(SPS-5116A) 3.2kgs(SPS-5116C)

产品特征

- 5 - 1000MHz 工作带宽¹
- 可同时监测五台线路供电设备
- 集成信号插入器功能
- 30~ 90VAC 更宽的输入电压范围¹
- 15A 通过电流¹
- 铸铝合金机壳，静电喷塑处理²
- 密封性好，可全天候野外工作²
- 配有安装套件，使用简单
- 5/8 英寸输入和输出口，施工方便

1. SPS-5116C 独有，SPS-5116A 通过电流为 7A。
2. SPS-5116A 独有。SPS-5116C 采用冷轧板制造，静电喷塑处理，同样为室外应用设计。



安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处—262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn fydq@263.net [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2009 安丘市方圆电器有限公司。