

1GHz 无源器件



PI-116 电源插入器



SPL-2116 两路分配器



SPL-3216 三路分支分配器
(非均衡损耗)



SPL-3216E 三路分支分配器
(同等损耗)

- 5 ~ 1000 MHz 工作带宽
- 20A / 15 A 通过电流
- 高隔离度，抗干扰性强
- 铸铝合金机壳，静电喷塑料处理
- 密封性好，可全天候野外工作
- 背面装有绞线扣，安装简单
- 5/8英寸输入 / 输出口，施工方便



SPL-3216-DC 定向耦合器



从左向右: SPS-2116 双路电源切换器、SPS-5116A 智能电源切换器、SPS-5116C 智能电源切换器

通用规格

防雨等级	1.0kg/ cm ³ 持续 60 秒
工作带宽	5 ~ 1000MHz
通过电流	15A
总过流能力	20A (PI-116), 15A (SPL 系列器件)
保护丝	15A (max.)
信号交流声比	≥66dB
阻抗	75Ω
产品尺寸	141x110x74mm / 5.55x4.33x2.91"
产品毛重	0.7kg

详细规格

插入损耗 (dB)

型号	带宽(MHz) 端口	5 ~ 15	15 ~ 40	40 ~ 250	250 ~ 550	550 ~ 750	750 ~ 860	860 ~1000
		PI-116	In - Out	0.7	0.7	0.7	0.7	1
SPL-2116	In - Out	3.9	4.2	4.2	4.2	4.5	4.8	5.3
SPL-3216	In - Out (3.5dB)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.6	5.2	5.4
	In - Out (7dB)	7.5	7.5	7.5	8.3	8.5	9	9.5
	In - Out (7dB)	7.5	7.5	7.5	8.3	8.5	9	9.5
SPL-3216E	In - Out	7	6.5	6.5	7	7.3	7.5	8.5
SPL-3216-DC	In - Out	1.3	1.2	1.5	1.8	1.8	2.2	2.4

分支损耗 (dB)

SPL-3216-DC	In - Tap (±1.5)	16	16	16	16	16	16	16
-------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----

隔离度 (dB)

PI-116	Power In - RF	75	60	60	60	60	50	50
SPL-2116	Out - Out	21	25	25	21	21	20	18
SPL-3216	Out - Out	21	22	22	22	21	20	20
SPL-3216E	Out - Out	21	22	22	22	21	20	20
SPL-3216-DC	Out - Tap	20	25	30	25	22	22	22
	Tap - Tap	20	20	20	20	20	20	20

反射损耗 (dB)

PI-116	In / Out	18	20	18	16	16	16	16
SPL-2116	In / Out x 2	16	16	16	16	16	16	16
SPL-3216	In / Out x 3	16	16	16	16	16	16	16
SPL-3216E	In / Out x 3	16	16	16	16	16	16	16
SPL-3216-DC	Out - Tap	16	16	16	16	16	16	16
	Tap - Tap	16	16	16	16	16	16	16

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处—262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn fydq@263.net [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改, 恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2008 安丘市方圆电器有限公司。

