

Power

for your cable and communications systems...

Solutions

MD 系列 有线电视网络专用后备电源



- 60VAC 稳压输出，专为有线电视网络设计，提供纯净、可靠的不间断电力，是目前业内普遍认可的最可靠的有线电视网络备用电源解决方案
- 采用磁饱和变压器，准方波输出，具有完善的输入和输出保护及短路保护功能
- 前置市电输入、交流输出和电池接口，安装简单，使用方便
- 前面板 LCD + LED 双智能显示，直观、准确地提供各项工作参数
- 前面板配置市电断路器和电池断路器，紧急情况可下迅速关机，保护设备及负载
- 灵活的电压配置，覆盖全球各国家/地区电网，提供了更多的选择，并有效地拓展其使用范围
- 选配电源插入器、杆式/墙式（PWM）和落地式（GM）野外防雨箱，方便施工，并为电源在室外恶劣的环境下正常工作提供了有效的保障



可选配件（从左向右）：PI 系列电源插入器、GM 系列落地式野外防雨箱、PWM 系列杆式/墙式野外防雨箱。

FQDQ[®]
www.fydq.com.cn

MD 系列 后备式不间断电源

额定规格

型号 ¹	输入电压 (VAC) ²	输入频率 (Hz)	输入保护 (A)	输出电压 (VAC) ²	输出电流 (A)	输出功率 (VA)	电池电压 (VDC)	备用时间 (min) ³	净重 (KGS)
MD-603	220	50	8	60	3	180	36	1180	8
MD-606	220	50	8	60	6	360	36	580	11
MD-608	220	50	8	60	8	480	36	430	13
MD-6010	220	50	8	60	10	600	36	340	15
MD-6012	220	50	8	60	12	720	36	280	17
MD-6015	220	50	8	60	15	900	36	220	19

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。
3. 备用时间基于一组 100AH 密封铅酸免维护蓄电池在 25°C (77°F) 温度下，带载 80% 放至终止电压得出。蓄电池使用状态、蓄电池的使用时间、环境温度、负载类型和其他相关因素都可能影响后备时间。

一般规格

输入

电压范围	-20% ~ 15%
功因	满载 > 0.90

输出

电压调整	5%
波形	准方波
频率稳定度	± 0.05% (逆变器模式) ± 1% (普通模式)
短路电流	额定电流的 150%
效率	≥ 90% (市电模式) > 85% (后备模式)
转换特征	不间断

电池和充电器

电池类型	密封铅酸免维护蓄电池
充电电流	10A
充电时间	8 小时充至额定容量的 90%

机械

前面板特征	输入 / 输出 / 电池接口, 数字电流表, LCD 显示屏, LED 指示灯, 电池断路器, 市电断路器, 开关及翻页键
LCD 显示	输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、环境温度
LED 显示	工作模式, 市电、逆变器状态, 报警
机壳工艺	静电喷塑
机壳材质	铝板
尺寸	380x330x160mm □□

环境

工作温度	-40°C - 55°C
工作湿度	0 ~ 95% 无冷凝

可选配件



PI-116 电源插入器

- > 4 个 5/8" 接口, 2 个输出口
- > 铸铝机壳, 静电喷塑处理
- > 860MHz 带宽
- > 1.5dB 插入损耗
- > 16dB 反射损耗 (47~860MHz)



PWM 系列野外防雨箱

- > 杆式/墙式安装
- > 铝板制造, 静电喷塑处理
- > 双托盘设计
- > 配备市电断路器
- > 装配安全锁



GM 系列野外防雨箱

- > 落地式安装
- > 冷轧板制造, 静电喷塑处理
- > 双门双锁设计
- > 四托盘结构, 空间可调
- > 装配安全锁

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处—262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

FYDQ[®]
www.fydq.com.cn

产品规格及参数如有修改, 恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2008 安丘市方圆电器有限公司。