

Power

for your cable networks and communication systems...

Solutions

PowerNET™

SNMP 网络适配器 / UPS 网管



- 支持超文本传输协议（HTTP）
- 支持动态主机分配协议（DHCP）
- 支持简单网络管理协议（SNMP）
- 支持 Telnet 和超级终端
- 支持在线设置、管理、控制
- 支持多用户管理体系
- 支持 E-mail 邮件通知
- 支持可编程即时任务和计划任务（开/关机）
- 自动保存工作日志
- 更换 IP 地址无需重新开机



在线式不间断电源（从左向右）：MC 系列、MG 系列、MG31 系列和 MS 系列。

FQDQ®
www.fydq.com.cn

PowerNET™ SNMP 网络适配器

产品概述

PowerNET 为 UPS 与网络之间的通信与连接建立了一个平台。用户可以通过 PowerNET 查看 UPS 当前的工作状态及参数, 比如输入电压、输入频率、输出电压、电池电压、电池容量、当前负载、工作模式等; 还可以通过 PowerNET 向 UPS 发送开/关机指令。用户可以通过对特定事件, 比如输入电压过低或负载达到一定数值, 设定 UPS 的响应。用户还可以自己编辑计划任务, 比如某天或一周/月当中的某天定时关机、当前状态下某段时间后关机或关机后重新开机等等。

PowerNET 支持多种协议, 用户不需要安装任何第三方软件, 只需要通过电脑自带的网络浏览器 (比如 Internet Explorer) 即可完成上述操作, 使用非常简单。

通过 PowerNET, 用户针对 UPS 的管理将会变地简单而高效。

产品规格

通讯界面

支持的 UPS 产品	MC, MG, MG31, MS, MS31 和 MS33 系列.
网络接口	RJ-45
传输速率	10/100Mbps
串行接口	RS232 和 RS422
LED 指示灯	电源状态、工作状态、网络状态
安装方式	拔插式

网络通信

网络协议	TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP
MIB (信息管理库)	MIB-II(RFC1213, RFC1315, RFC1316) UPS MIB (RFC1628) PPC MIB

可监控参数

输入	电压、频率
输出	电压、负载
蓄电池	电压、容量、已运行时间、更换时间
报警	输入电压低、输入电压高、无市电、过载、电池电压低、温度超限
UPS 状态	市电、电池、整体工作状态、工作模式、计划任务
可编程控制	即时远程关机/开机、计划远程开/关机
事件响应	出现电池电压低、输出电压异常、无市电、旁路、过载、温度超限及其他可设定的事件时自动关机
工作日志内容	日期和时间、输出电压、输出电流、工作频率、负载、电池、容量、温度

电气特征

工作电压	8 - 15VDC
功耗	2.5W

环境特征

工作温度	0°C to 60°C
相对湿度	10 ~ 85% 无冷凝

标准配件

连接线	RJ-232 母口 转 RJ-232 母口 PS2 转 RJ-232 公口
CD-ROM	用户手册, MIB (信息管理库)

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处—262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)



产品规格及参数如有修改, 恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2008 安丘市方圆电器有限公司。